

abacus AB Telefonanlage Adminzugang: <http://10.160.215.25> KW: Abacus88! Zeitsteuerung bearbeiten: System - Zeitsteuerung Zeitsteuerung einschalten: Telefonie - Anrufverteilung - Kommend DDI: 601-0 „kein Betrieb“ setzen auf „44“ Zeitsteuerung ausschalten: Telefonie - Anrufverteilung - Kommend DDI: 601-0 „kein Betrieb“ setzen auf „78“ abacus Standard: Mo 00:00 00:01 11:59 12:30 Betrieb Betrieb kein Betrieb Betrieb Zugriff AB: - Extern: 038852 601-99 - Intern: **99 - Nummer der Sprachbox: 44* - PIN: 1593** **Hinterlegten AB-Text aktivieren → Zum Umstellen muss die entsprechende Betriebsart aktiv sein!!! - Hauptmemü □ 3 (zentrale Einstellungen) □ 1 (Begrüßungstexte) □ 8 (Begrüßungstext auswählen) Hinterlegte AB-Texte** **Text 1: Weihnachts-Mittagessen abacus edv-lösungen GmbH, guten Tag! Am ...Dezember sind wir in der Zeit vom ... bis ... Uhr außerplanmäßig nicht erreichbar. Sie erreichen uns wieder ab ... Uhr. Auf Wiederhören. Text 2: Weihnachtsfeiertage abacus edv-lösungen GmbH, guten Tag! (Am 24. und 31. Dezember ist unser Büro nicht besetzt. In der Zeit vom ... bis ... erreichen Sie uns zwischen 09:00 und 16:00 Uhr.) In der Zeit vom 21. Dez., 12:00 Uhr bis zum 02. Jan. 09:00 Uhr ist unser Büro nicht besetzt. Am 27. und 28. Dez. erreichen Sie uns in Notfällen über die Durchwahl -106. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gesundes neues Jahr! Auf Wiederhören. Text 3: Rügen abacus edv-lösungen GmbH, guten Tag! Am schließt unser Büro wegen einer internen Veranstaltung früher als gewohnt. Sie erreichen uns ab Montag wieder zu den normalen Geschäftszeiten. Auf Wiederhören. Text 4: Weiterbildung mit Notfall-Durchwahl abacus edv-lösungen GmbH, guten Tag! Am und nehmen alle Mitarbeiter unseres Hauses an einer internen Weiterbildung teil. In wirklich dringlichen Fällen, wie z. B. einem Systemstillstand oder vergleichbaren Notfällen, erreichen Sie uns über die Durchwahl -20. (ist das noch eingerichtet?) Ab Montag sind wir dann wieder zu den üblichen Bürozeiten für Sie erreichbar. Auf Wiederhören. Wichtig: AB von Astrids Telefon steuern! (ist das noch eingerichtet?) z. B. auf Taste 6: AB ein (mit DW -20) Typ: Funktion - Rummleitung Von „Gerät“ „sofort“ Ziel 99 „Extern Anrufe“ Text 5: Meeting Sehr**

From:
<https://wiki.abacus-edv.de> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.abacus-edv.de/doku.php?id=wiki:anrufbeantworter>

Last update: **17.03.2020 15:24**

